

DIGOO DOOR Window ALARM SENSOR.

INCLUSION

Dans RFXCom Activer le mode Lightning4(13)-Défaut .

Il faut inclure 2 fois le module :

- Première sans l'aimant en l'allumant simplement pour l'ouverture (ID : xxxxxxx3)
- Deuxième fois en rapprochant l'aimant pour la fermeture (ID : xxxxxxx9)

Configuration des modules

ID : xxxxxxx3 : Onglet Commandes : ~~Présence~~ renommer Ouverture et Paramètres Valeur retour à 1 au lieu de 0

Nom	Type	Logical ID	Paramètres	Options
Icone	Ouverture	command	1 2	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher <input checked="" type="checkbox"/> Historiser <input type="checkbox"/> Inverser
Icone	Pulse	pulse	Valeur retour d' Durée avant ret	<input type="checkbox"/> Afficher <input type="checkbox"/> Historiser
Icone	Signal	signal	Valeur retour d' Durée avant ret	<input type="checkbox"/> Afficher <input type="checkbox"/> Historiser

ID : xxxxxxx9 : (idem) Onglet Commandes : ~~Présence~~ renommer Fermeture et Paramètres à 1 au lieu de 0

- Si c'est un volet roulant ne pas positionner l'aimant verticalement car il peut se déclencher plusieurs fois en Ouverture et fermeture. Il faut le placer en **horizontalement en position basse** juste pour déclencher une seule fois le capteur.

- Quand le capteur se déclenche il envoie 0, il faut placer la valeur retour à 1 et **dans l'alarme : il faut cocher inverser pour le déclencheur** (pour ID : xxxxxxx3 ouverture).

Etat avec un virtuel

Créer un virtuel On Off. D'abord Ajouter Cde Virtuelle On, puis Cde Virtuelle Off, puis sauvegarder. Etat a été crée. Bien remplir les valeurs comme suit.

ID	Nom	Sous-Type	Valeur	Paramètres	Options
1070	Etat	info		Valeur retour d' Durée avant ret	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher <input checked="" type="checkbox"/> Historiser <input checked="" type="checkbox"/> Inverser
1071	On	action	Etat	Etat 1	<input type="checkbox"/> Afficher
1072	Off	action	Etat	Etat 0	<input type="checkbox"/> Afficher

Dans les modules

ID : xxxxxxx3 : Commandes => Ouverture => Cliquer roue crantée

Nom	Type	Logical ID	Paramètres	Options
Icone	Ouverture	command	1 1	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher <input checked="" type="checkbox"/> Historiser <input type="checkbox"/> Inverser

DIGOO DOOR Window ALARM SENSOR.

Dans configuration : ajouter=> Action=> [virtuel] [On], Action=>[virtuel] [Rafraichir]

Configuration commande

Informations Configuration Alertes Affichage

Tester Liens Informations Appliquer à Enregistrer

Calcul et arrondi

Formule de calcul (#value# pour la valeur) #value#

Type générique

Valeur Présence

Action sur la valeur

Action sur valeur, si égal 0 plus de (min)

Action

Ajouter

Virtuel [virtuel] [On]

Virtuel [virtuel] [Rafraichir]

Historique

ID : xxxxxx9 : (Idem) Dans configuration : ajouter=> Action =>[virtuel] [Off], Action =>[virtuel] [Rafraichir]